

Mac entre 2009 et 2013

WI-FI

Symptomes

Le mac refuse de se connecter à certains réseaux wifi alors qu'il les voit. Les partages de connexions semblent fonctionner.

Origine du problème

Le driver de la carte 0a5c:4500 Broadcom Corp. BCM2046B1 USB 2.0 Hub (part of BCM2046 Bluetooth) par défaut est le module wl, utiliser le module br43 semble résoudre le problème.

Diagnostic

Faire un `lsusb | grep Broadcom` dans un terminal si le mac utilise la BCM2046B1.

Ensuite, on retire le module wl avec `sudo modprobe -r wl`. On attend quelques secondes et puis on charge b43 `sudo modprobe b43`. Si le wifi fonctionne, on peut péreniser la solution.

Fix

Il faut blacklister wl et déblacklister b43 avec :

```
sudo mv /etc/modprobe.d/broadcom-sta-dkms.conf /etc/modprobe.d/broadcom-sta-dkms.conf.disabled
```

Puis :

```
sudo sh -c "echo 'blacklist wl' >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf"
```

Révision #4

Créé 2026-09-26 12:29:48 CEST par sysadmin

Mis à jour 2026-09-30 09:38:15 CEST par vplur